

# Kabelzugentlastungen

## Mit Spiralknickschutz, für Rundkabel

### Vorteile:

- Sitzt fest, isoliert und schützt.
- Die Zugentlastungen mit Spiralknickschutz helfen, Kabelbruch zu vermeiden.
- Schnelle und einfache Montage mit Handzange.
- Nicht verwenden, wenn das Kabel extremen Schwingungen ausgesetzt ist.



RoHS konform



-35°C bis +105°C



PA 6.6



UL 94V-2





UL-Zulassung



CSA-Zulassung

Bestellnummer Schwarz	Kabel- durchmesser	Max. Wandstärke	Montageloch		Teile-Abmessung	
			(A)	(B)	(C)	(D)
201134	6,4 - 7,4	1,6	12,7 - 13,1	11,4	50,4	43,3
201136	6,4 - 7,4	3,2	12,7 - 13,1	11,4	50,4	43,3
201142	8,0 - 9,1	1,6	15,9	14,0	53,6	43,6
201144	8,0 - 9,1	3,2	15,9	14,0	53,6	43,6

Bestellnummer Werkzeug	Montageloch	Geeignet für die Montage von
200000	9,5 - 22,2	Zugentlastungen
200002	19,1 - 30,0	Zugentlastungen (außer 201167 und 201169)
200007	19,0 - 22,2	Zugentlastungen 201167 und 201169



Maximale Wandstärke

Alle Maße in mm. Bei den angegebenen Lastwerten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten.